Ficha Técnica del Producto

Producto Bobina repuesto Contactor NC1

Código

Imagen



Descripción y aplicación

	Modelo	NC1-09	NC1-12	NC1-18	NC1-25	NC1-32
Consumo de bobina	Cierre (VA)	70	70	70	110	110
	Retención (VA)	9	9	9.5	14	14
	Potencia (W)	1.8~2.7	1.8~2.7	3~4	3~4	3~4

	Modelo	NC1-40	NC1-50	NC1-65	NC1-80	NC1-95
	Cierre (VA)	300	300	300	300	300
	etención (VA)	57	57	57	57	57
	Potencia (W)	6~10	6~10	6~10	6~10	6~10

Intervalo de funcionamiento	Tensión de funcionamiento	(85%~110%) Us
	Tensión de apertura	(20%~75%) Us