Ficha Técnica del Producto

Producto Guardamotor 3SM18-2M16/RS16 (reg 9.00 - 14.0A)

Código 09031140CH

Imagen



Descripción y aplicación

Guardamotor CHINT con regulacion de 9 a 14A 3 contactos principales int. ON - OFF

DATOS TÉCNICOS

Protección contra sobrecargas

Secuencia	Multiplos de la corriente de ajuste	Estado incial de los reles	Tiempo		Resultado	Temperatura ambiente
1	1.05	Frios	t ≥ 2h		No desconexión	+20ºC ±2ºC
2	1.20	Calientes (después de la sec.1)	t < 2h		Desconexión	+20ºC ±2ºC
3	1.50	Calientes (después de la sec.1)	Grado de desconexión	10A t<2min 10 t<4min	Desconexión	+20ºC ±2ºC
4	7.20	Frios	Grado de desconexión	10A 2s<t≤10s 10 4s<t≤10s	Desconexión	+20ºC ±2ºC

Protección contra fallos de fase

Secuencia	Múltiplos de la corriente de ajuste		Estado incial de los relés	Tiempo	Resultado	Temperatura ambiente
	Dos fases cualesquiera	La 3ª fase				
1	1.0	0.9	Frios	t ≥ 2h	No desconexión	+20ºC ±2ºC
2	1.15	0	Calientes (después de la sec.1)	t < 2h	Desconexión	+20ºC ±2ºC

Compensación de la temperatura ambiente

Secuencia	Multiplos de la corriente de ajuste	Estado inicial de los reles	Tiempo	Resultado	Temperatura ambiente
1	1.0	Frios	t ≥ 2h	No desconexión	+20ºC ±2ºC
2	1.20	Calientes (después de la sec.1)	t < 2h	Desconexión	+20ºC ±2ºC
3	1.05	Frios	t ≥ 2h	No Desconexión	+20ºC ±2ºC
4	1.30	Calientes (después de la sec.1)	t < 2h	Desconexión	+20ºC ±2ºC