Parámetros Específicos

Función	Distancia	Exactitud	Resolución		Observaciones
DCV	600mV	1.0% de rdg	0.1mV		Protección de sobrecarga: 1000V DC / 750Vrms AC
	6V		1mV		
	60V		10mV		
	600V		100mV		Impedancia: 10MΩ , más de 100MΩ en una escala de 400mV
	1000V	1.5% de rdg	1V		
ACV (RMS)	Distancia	Exactitud	Resolución	Frecuencia	Sensor promedio, calibrado a rms de onda sinusoidal
	600mV	3.0% de rdg	0.1mV	40 ~ 100Hz	
	6V	1.5% de rdg	1mV	40 ~ 400Hz	Protección de sobrecarga: 1000V DC / 750Vrms AC
	60V		10mV		
	600V		100mV		
	750V	2.5% de rdg	1V	40 ~ 100Hz	Impedancia: 10MΩ.
DCA	Distancia	Exactitud	Resolución		Protección de sobrecarga: 1000Arms dentro de 60 segundos
	600A	3.0% de rdg	0.1A		
	1000A	3.5% de rdg	1A		
ACA	Distancia	Exactitud	Resolución	Frecuencia	Sensor promedio, calibrado a rms de onda sinusoidal
	600A	3.0% de rdg	0.1A	50 ~ 60Hz	
	1000A	3.5% de rdg	1A		Protección de sobrecarga: 1000Arms dentro de 60 segundos
Resistencia	Distancia	Exactitud	Resolución		Protección de sobrecarga: 250V DC / 250Vrms AC
	600Ω	1.0% de rdg	0.1Ω		
	6 kΩ		1Ω		
	60 kΩ		10Ω		
	400 kΩ		100Ω		
	6MΩ		1kΩ		
	60MΩ	2.5% de rdg	10 kΩ		
Capacidad	Distancia	Exactitud	Resolución		Protección de sobrecarga: 250V DC / 250Vrms AC
	9.999nF	2.5% de rdg	1PF		
	99.99nF		10PF		
	999.9nF	2.5% de rdg	100PF		
	9.999μF		1nF		
	99.99μF		10nF		
	999.9μF	3.0% de rdg	100nF		
	9.999mF	5.0% de rdg	1uF		
	99.99mF		10uF		
Frecuencia Y Deber	Distancia	Exactitud	Resolución	Sensibilidad	Ciclo de trabajo: 1% ~ 99% Precisión: ± 0.5
	9.999Hz	0.5% de rdg	0.001Hz	MIN de voltaje de entrada: 0.1V ~ 1.5V AC	
	99.99Hz		0.01Hz		Protección de sobrecarga: 250V DC / 250Vrms AC
	999.9Hz		0.1Hz		
	9.999kHz		1Hz		
	99.99 kHz		10Hz		
	999.9kHz		100Hz		
	9.999MHz		1kHz		
Temperatura	Distancia	Exactitud		Resolución	Protección de sobrecarga: 36V DC / 36Vrms AC
	℃	-20 ~ 1000 ℃	2.0% de rdg	1 ℃	
	℉	-4 ~ 1832 ℉	2.5% de rd		
Prueba de continuidad de diodo y audible	Distancia	Descripción		Condición de prueba	Protección de sobrecarga: 250V DC / 250Vrms AC
		Pantalla leer aprox. Voltaje hacia adelante del diodo.		Corriente continua de CC aprox. 1.0mA Voltaje DC invertido aprox. 3.0V	
		Zumbador incorporado suena si la resistencia es menor de 50Ω aprox.		Abra el circuito de voltaje aprox. 1.0V	