

Control Remoto de 1/2/4/6/8/12 botones de 5km


Nuestra serie de control remoto bidireccional de gran distancia recientemente desarrollada. Según el número de botones, has disponible de 1, 2, 4, 6, 8, 12. El control remoto utiliza la tecnología de comunicación de espectro extendido, mejorando en gran medida el rendimiento anti-jamming. Se garantiza su calidad y fiabilidad altamente probada. Su distancia medida puede llegar hasta 5000m en campo abierto. Si selecciona el modo bidireccional, puede recibir instantáneamente la señal de retroalimentación del dispositivo receptor.

Datos técnicos:

Tipo de antena:	Telescopio externo
Tipo de modulación:	FSK (FM) + LORA (SPSP)
Tensión de trabajo:	DC9V
Corriente de funcionamiento:	65mA
Corriente recepción	16mA
Corriente Standby	5uA
Potencia de salida de RF (ERP) @ 433MHz:	3-30mW
Distancia de transmisión:	300-5000m
Tipo de codificación:	Código de aprendizaje privado
Método de codificación:	Aprendizaje de código automático
Frecuencia:	434MHz
Número de canal / botón:	1/2/4/6/8/12 (opcional)
Dimensión:	50 mm x 20 mm x 20 mm
Peso:	100,0 g
Temperatura de funcionamiento:	-20 ° a 72 ° C (-4 ° a 161.6 ° F)
Material:	Plástico
Indicación de la regeneración:	Zumbador
Fabricación:	SMT de alta calidad

*** Distancia de transmisión:** La distancia de transmisión se mide en LOS (línea de visión) con poca interferencia de radio, la distancia real puede variar mucho dependiendo de la instalación y el entorno operativo (las paredes de hormigón, metálicas y rocas, son la mayor causa de pérdida de señal). Para una distancia más larga puede adoptar la unidad de alta sensibilidad receptora modelo KL-BT01.

**** Código de Aprendizaje Privado:** Con el método de aprendizaje privado de Kelvin y sólo funciona con nuestra unidad receptora KL-BT01.



Uso

A.- Código Match: presione el botón de aprendizaje K1 por 3 segundos, la luz LED se encenderá, y luego presione cualquier botón en el control remoto. Cuando el LED parpadea dos veces y luego se apaga, entonces se hace vinculado con éxito.

B.- FBK Select: El interruptor No.3 del DIP, se utiliza para seleccionar si necesita señal de realimentación. Si la respuesta es afirmativa, póngala a ON (S1 correspondiente en el mando a distancia). El mando a distancia sonará "Di ..." después de recibir la retroalimentación del receptor. De esta manera se utiliza para que el usuario sepa si el receptor recibió la señal de manera correcta.

C.- Si selecciona recibir la señal FBK, el control remoto se enciende y el modo de espera predeterminado. Al presionar el botón, el control remoto transmitirá la señal; Al levantar el botón, el mando a distancia recibirá la señal. Antes de entrar en modo de espera, será continuo durante 1 segundo.

D.- Cuando el control remoto no necesita trabajar durante mucho tiempo, por favor apague la fuente de alimentación.

¿Producto más personalizado?

Las etiquetas de los botones se pueden personalizar según sus necesidades.

(Preguntar por disponibilidad y costo)

Aplicaciones

Ampliamente utilizado en automóviles, motocicletas, arrancador de motor alejado, cerraduras de puerta del vehículo, alarma o sirenas antirrobo y sistema de seguridad, alarma personal, sistema de seguridad casero, control eléctrico casero, juguetes inalámbrico, timbre inalámbrico, botón de pánico para alarma comunitaria, productos teledirigidos inalámbrico de corto a mediados de la distancia, abridores de puertas, persianas enrollables inalámbricas y control de obturadores, automatización industrial, Minería, etc.

