

ATS PARA GENERADOR 18 - 45 KVA

El generador eléctrico de emergencia ATS, totalmente automático, asegura un suministro continuo de energía durante cortes repentinos. Arranca en 2-6 segundos, alimentando la carga del usuario. Al restablecerse la energía, se conecta automáticamente a la red y se apaga.

Con microcomputadora y tecnología digital, automatiza el proceso para estaciones de radar, cuarteles, hospitales, y otros que necesiten energía rápida post-corte. La unidad utiliza un solo chip como núcleo de control, gestionando y monitoreando el estado de forma integral. Su aplicación abarca diversas áreas, como pueblos avanzados, correos, telecomunicaciones y finanzas.



1 AÑO DE GARANTÍA

Código Interno: 4477000000100



ALARMA DE FALLA

Sistema de alarma que indica las fallas



CABLE DE CONEXIÓN

Cable de conexión de control de 7 pines.



PARADA DE EMERGENCIA

Desconecta rápidamente la energía en situaciones peligrosas, garantizando la seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ATS 18 -45 kVA	Inicio	40W
Corriente nominal	100A	Normal	18W
Tensión de aislamiento	660 V	Peso	3,5 KG
Tensión nominal soportada al impulso (Uimp)	6 kVA	Dimensión (mm)	250x140x320
Transferencia de tiempo I - II o II - I	1.2S / 0.6S	Código interno	4477000000100
Tensión nominal de funcionamiento de la potencia de control	AC220V Tensión especial DC24Va, DC110V, DC220V, AC110V, AC280V)		

