OS.15D|C21.V1

KOLVOK

DIVISIÓN GENERACIÓN

GO80DE3

GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 8,1 KVA

SKU. 1030 11279

UNIDAD GENERADORA	Voltaje	**230V - 400V**
	Frecuencia	**50Hz**
	Fases	**Trifásico**
	Corriente Nominal	**10,8A**
	Potencia Nominal	**6kW / 7,5kVA**
	Potencia Máxima	**6,5kW / 8,1kVA**
	Regulación de Voltaje	**AVR**
	Factor Potencia	**0,8 (coseno de φ)**
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados	**Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro**
	Alarmas	**Aceite**
	Conexiónes	**1 salida AC 230V, 1 salida AC 380V**
	Bornera	**-**
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	**12V DC/8,3A**
	Accesorios	**Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas**
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor	**Monocilindrico, 4 Tiempos**
	Diámetro x Carrera	**92x75mm**
	Refrigeración	**Por Aire**
	Relación de Compresión	**19,5:1**
	Aspiración	**Natural**
	Velocidad de Giro	**3.000rpm**
	Partida	**Eléctrica / Manual**
	Tipo de Bateria	**Plomo - Ácido**
	Batería	**12V - 36A**
	Nivel de Ruido	**74dB(A)/7m**
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible	**Diesel**
	Consumo de Combustible	**1,75L/kWh (70% carga)**
	Capacidad Estanque Combustible	**12,5L**
	Autonomía	**5h**
ACEITE	Tipo de Aceite	**15W-40**
	Capacidad Carter de Aceite	**1,6L**
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	**76,5x53x65cm**
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	**74x51x63cm**
	Peso Vacío	**125kg**
	Peso Lleno	**139,1kg**

PRODUCTO CERTIFICADO

SEC

0000000397441

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA