OS.15DIC21.V1

KOLVOK

DIVISIÓN GENERACIÓN

GO55GE

GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA 5,5 KVA

SKU. 1030 11673

UNIDAD GENERADORA	Voltaje	**220V**
	Frecuencia	**50Hz**
	Fases	**Monofásico**
	Corriente Nominal	**22,7A**
	Potencia Nominal	**5kW / 5kVA**
	Potencia Máxima	**5,5kW / 5,5kVA**
	Regulación de Voltaje	**AVR**
	Factor Potencia	**1 (coseno de φ)**
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados	**Voltímetro - Horómetro - Frecuenciometro**
	Alarmas	**Aceite**
	Conexiónes	**2 salidas Schuko 220V/16A**
	Bornera	**-**
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	**12V DC/8,3A**
	Accesorios	**Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas**
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor	**Monocilíndrico, 4 Tiempos**
	Diámetro x Carrera	**70x55mm**
	Refrigeración	**Por Aire**
	Relación de Compresión	**9+-0,2**
	Aspiración	**Natural**
	Velocidad de Giro	**3.000rpm**
	Partida	**Eléctrica / Manual**
	Tipo de Bateria	**Litio**
	Batería	**12V - 9A**
	Nivel de Ruido	**74dB(A)/7m**
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible	**Gasolina**
	Consumo de Combustible	**2,18L/kWh (70% carga)**
	Capacidad Estanque Combustible	**28L**
	Autonomía	**9h**
ACEITE	Tipo de Aceite	**15W-40**
	Capacidad Carter de Aceite	**1,1L**
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	**78x60x60cm**
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	**73x57x58cm**
	Peso Vacío	**89kg**
	Peso Lleno	**118,1kg**

PRODUCTO CERTIFICADO

SEC

00000000397666

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA