

BBC420-BBC620
Cargador/arrancador con ruedas

DETALLES DEL PRODUCTO

- Cargador/arrancador con ruedas
- Dispositivo de varios usos, cuya finalidad principal es cargar correctamente las baterías
- También se puede utilizar para arrancar el motor de vehículos con la batería ligeramente descargada No lo utilice para arrancar vehículos con la batería baja o agotada (en este caso, utilice nuestros arrancadores de baterías)
- Disponible en los modos de carga normal, carga rápida o arranque rápido
- Incluye un temporizador para la carga rápida
- Equipado con un indicador de corriente de carga y arranque
- Adecuado para baterías con electrolitos
- Para vehículos de 12 V y 24 V
- Potencia de arranque de BBC420: 400 amperios de arranque a 12 V
- Potencia de arranque de BBC620: 570 amperios de arranque a 12 V
- Seguro
- Protección contra polaridad inversa
- Protección de sobrecarga
- Cargarlo a través de la fuente de alimentación de 230 V
- Debe cargarse siempre en su totalidad antes de utilizarlo como arrancador
- Certificado CE de acuerdo con las normativas 2006/95/CE y 2004/108/CE

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: BBC420

V	230 V	Hz	50/60 Hz		20/1000 A·h
kW	1,6-10 kW	AEFF	75	AEN	50
CA	400 A	L	330 mm	W	360 mm
H	650 mm	kg	18 kg		

Producto: BBC620

V	230 V	Hz	50/60 Hz		20/1550 A·h
kW	2-10 kW	AEFF	90	AEN	70
CA	570 A	L	325 mm	W	465 mm
H	730 mm	kg	26 kg		